

Produktový list

platný k 22. 7. 2024

luxusnikovani.cz
DELIVERED BY EFB



Ülock I/O modul - interface pro komunikaci se systémy jiných výrobců



ID produktu: 8868

PLU: 77.10.0110

Vysílač umožňuje integrovat ÜLOCK bezdrátový bezpečnostní zámek do každého přístupového softwaru a může být potom řízen z každého kabelového ovladače.

Přenosová skříňka pasuje do každé běžně dostupné zásuvky a předává prostřednictvím radiového signálu příkazy dál na ÜLOCK.

Díky tomuto vysílači je možné instalovat zámky Ülock-B také do již existujících systémů ovládaní dveří v budově (EPS systémy, zabazpečení a.j.). Rekonstrukce dveří je tak velmi jednoduchá.

Popis funkce I/O modulu Südmetail

Vysílač I/O umožňuje integrovat ÜLOCK bezdrátový zámek do každého přístupového softwaru v existujících budovách nebo nových instalacích. Po instalaci může být řízen ze stejného místa jako ostatní zámky v budově dodané jiným výrobcem.

Jak I/O modul funguje

I/O modul zajišťuje přenos signálu mezi zámky Ülock a přístupovými systémy třetích stran nekompatibilních se zámky Ülock. Modul je možné instalovat v nových budovách i v případě rekonstrukcí, kdy je potřeba doplnit dveře do stávajícího systému dveří ovládaných centrálně nějakým přístupovým systémem.

I/O modul v novém projektu i v rekonstrukci

Každý zámek Ülock potřebuje k ovládní jeden I/O modul. Tento modul funguje zcela samostatně a nezávisle na použitém stávajícím řešení přístupových práv v budově.



Jediné co bude potřeba udělat pro zprovoznění dveří s I/O modulem je kabelové napojení I/O modulu ke čtečce nebo řídicí jednotce, která je součástí tohoto systému. Nezáleží na typu přístupového systému, výrobci čtečky nebo řídicí jednotky domu. I/O modul jen čeká na signál, který dostane kabelem z řídicí jednotky nebo čtečky aby předal signál do zámku Ülock.

Možnosti použití jsou tak všestranné a téměř bez omezení. Zámek můžete napojit díky I/O modulu do složitého systému řízení přístupových práv ve velké budově nebo připojit k jednoduchému tlačítkovému spínači a zámek ovládat tlačítkem.

Funkční možnosti I/Omodulu

- krátkodobé otevření
- dlouhodobé otevření
- otevření po dobu trvání signálu
- monitoring odemčených dveří
- monitoring stavu baterie zámku

Rozměr: 46x46x20 mm

Montáž: do elektrikářské krabice nebo kamkoliv volně ve vzdálenosti do 5 metrů od dveří

Napětí: 12-24 V DC

Odemykání: dlouhodobé do odblokování, krátkodobé

Kontrola: bezpotencionální kontakt

Programování: pomocí integrovaného tlačítka v I/O modulu

Odezva: nízký stav baterie zámku, venkovní klika aktivní

Vhodný zdroj napájení:

Eltako SNT 61

Comatec OTQ 1212Y

Eltako SNT 12

PSU 12V24W

Vaše cena bez DPH

3 831 Kč

Vaše cena s DPH

4 635,51 Kč

[Zobrazit produkt](#)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ÜLOCK-B
elektromechanický
zámek na baterie

Süd-Metall

OD OD 10 335 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



ÜLOCK-B úzký
elektromechanický
zámek bez kabeláže

Süd-Metall

OD OD 10 335 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



Panikový zámek pro
skleněné dveře - Ülock-
B Glass,
elektromechanický

OD 17 360 Kč

1 ks



ÜLOCK-B
elektromechanický
panikový zámek na
baterie

OD OD 10 335 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



ÜLOCK-B Inductive úzký
elektromechanický
zámek s indukčním
nabíjením

Süd-Metall

OD OD 8 890 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



ÜLOCK-B Inductive
elektromechanický
zámek s indukčním
nabíjením

Süd-Metall

OD OD 13 505 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele